


GUIDE LADDA DIN EL-CYKEL RÄTT!

1. Via din webbläsare går du in på Telldus Live! och klickar vidare till händelser.



2. För att skapa en ny händelse trycker du på "+" symbolen upp i högra hörnet.

Skapa ny händelse



3. Här ska du sedan bestämma vad händelsen skall heta, exempelvis "Ladda el-cykeln".

4. Klicka och dra ikonerna som syns här bredvid och välj mottagaren, i detta fall din mottagare med energimätning.




5. Välj mottagaren i listan. Till höger om namnet väljer du "Energi, W"

Välj sensor:

6. Nedanför ställer du in så att el-cykeln slutar ladda när den når 80%. Välj "Går under" i listan och skriv in "20" i fältet bredvid.

Välj gränsvärde:

7. Gå sedan till Åtgärder och klicka och dra den första ikonen så som visa på bilden bredvid.



8. Under "Välj enhet" väljer du mottagaren som du ska använda till din el-cykel. Under "Välj Åtgärd" ska du välja "Off"

Välj enhet:

Välj åtgärd:

Avancerade inställningar >

Lägg till >

Nu är det klart och din el-cykel kommer att ladda upp till ca 80% och sedan slås av. Nästa gång du ska ladda din el-cykel behöver du bara slå på uttaget via appen eller på knappen så sköter Telldus resten. Detta är bra då det förlänger livslängden på ditt batteri och ser till så att den håller sin kapacitet längre.

Vi rekommenderar att ni tecknar Telldus Live! Premium om du vill enkelt kunna följa upp el-förbrukningen för din el-cykel. Med den utökade historiken som ingår i Telldus Live! Premium kan du exempelvis följa upp om den förbrukar mer under vintern eller sommaren, hur mycket du har laddat senaste året eller hur mycket du har sparat genom att ta el-cykeln istället för bilen till jobbet!